

Azur 851A

Class XD Vollverstärker

- Proprietäre Class XD Technologie
 - optimiert Übergang von Class A zu Class B
- 2 audiophile Ringkerntransformatoren
- Proprietäres 5-fach Schutzsystem CAP 5
- RS232 steuerbar
- Präzise „Siliziumgate“-Lautstärkeregelung
- Kopfhöreranschluss
- Azur 851 Fernbedienung steuert auch iPhone, iPad oder iPod, bei Verwendung mit iD100 Dock
- Intuitives Display - Eingänge selber benennen
- Apple-kompatible Fernbedienung inklusive
- Gebürstetes Vollmetallchassis, schwarz oder silber

| | |
|------------------------------|--|
| Leistung | 2x 120W RMS an 8 Ohm 2x 200W RMS an 4 Ohm |
| Klirrfaktor | < 0,01% @ 20Hz - 20kHz |
| Dämpfungsfaktor | > 110 bei 1 kHz |
| Frequenzgang | 10 Hz - 50 kHz +/-1 dB |
| Rauschabstand | > 93 dB |
| Audioeingänge | 2 Paar symmetrische XLR, 8 Paar RCA Eingänge |
| Audioausgänge | Vorverstärkerausgang & Rec-Out |
| Eingangsimpedanzen | Eingänge 1 und 2 (symmetrisch) 20 kOhm Eingänge 1-7 (unsymmetrisch) 20 kOhm |
| Bass-/Höhenregelungen | Shelving-Typ, abschaltbar mit "Direct"-Schalter Max. Bassanhebung/-absenkung +/- 10 dB bei 10 Hz Max. Höhenanhebung/-absenkung +/- 7,5 dB bei 20 kHz |
| Leistungsaufnahme | < 0,5 Watt Standby /800 Watt max. |
| Abmessungen | 430 x 115 x 385 mm (BxHxT) |
| Gewicht | 15,0 kg |

- Klasse XD für den bestmöglichen Sound
- Komponenten von audiophiler Qualität
- solide Metallkonstruktionen
- Ringkerntransformatoren
- vielseitige Anschlussmöglichkeiten
- benutzerfreundliches Display

Verkaufspreis
1.699,00 €

„leistungsfähiger, ausgeglichener und anmutig klingender Verstärker“

Kompromisslos audiophiler Stereovollverstärker, Kraftpaket und Anschlusswunder!

Das **Verstärker-Flaggschiff 851A** verwendet die **patentierte XD Technologie**, welche erstmals die **Klangreinheit von Class A** mit der hohen Leistung von Class B vereint. Das einzigartige Schaltungsdesign und die Verwendung bester Komponenten führen zu einem kraftvoll souveränen und plastischen Klangerlebnis, wo selbst feinste Details realistisch hörbar werden. Gespeist wird der 851A von zwei eigens konstruierten Ringkerntrafos, die vibrations- und streufeldarm arbeiten und so ein ungetrübtes Hören gewährleisten. Mit seinen **10 Eingangsoptionen** (XLR & RCA) erfüllt der 851A sicherlich jeden Anschlusswunsch!

Fernbedienung Azur 851A
Version in schwarz

Rückansicht >