

## Pre Box S2 Analogue

### Stereo Line Vorverstärker

- Fortschrittlicher Schaltkreis mit Premium Komponenten
- Neutraler Klang mit superlativ geringem Grundrauschen
- 4 Stereo Line-In & Pre-Ausgänge
- Motorgesteuerte Lautstärkeregelung
- SMD Technologie für kürzeste Signalwege
- Sehr geringe Ausgangsimpedanz
- Vergoldete Anschlüsse
- IR Fernbedienung (An/Aus, Einganswahl, Lautstärke)
- 12V Trigger Ausgang
- Alu/Metall Gehäuse schützt vor Vibrationen und Interferenzen
- Verfügbar in silber oder schwarz

#### Technische Daten

Frequenzgang	20Hz - 80kHz
Grundrauschen	-105dB (A gewichtet)
THD+N	0,0005%
Verstärkung	8,5dB
Pre Out	1 x RCA
Ausgangsspannung	1V bei 1kHz
Line Eingänge	2 x RCA, 2x 3.5mm
Eingangsimpedanz	20kOhm
Trigger Out	2-Pol 2,5mm koaxiale Klinke
Netzteil (extern)	5V/500mA DC,
Standby Stromaufnahme	< 1 Watt
Abmessungen B x H x T	103 x 37 x 120 mm
Gewicht	630g (ohne Netzteil)



UVP  
**€ 249,00**

### Audiophiler Vorverstärker mit 4 Line Eingängen und Fernbedienung!

Pre Box S2 Analogue bietet vier Line Level Eingänge, zwei Paar RCA Buchsen sowie zwei separate 3,5mm Klinken-Eingänge. Vier individuelle analoge Signale können an Endverstärker, wie der Amp Box S2 oder anderen Pro-Ject Box Design Endverstärkern, über die RCA Ausgänge weitergeleitet werden. Der 12V Trigger Ausgang kann weitere Produkte mit Trigger Eingängen fernschalten, um zusätzlichen Komfort zu bieten. Die unglaublich niedrigen Verzerrungs-Level garantieren ein Hörerlebnis, welches noch nie in dieser Preisklasse zu finden war! Das Gehäuse besteht aus einer soliden Aluminium/Metall Konstruktion und schützt effektiv gegen Vibrationen und elektromagnetischen Interferenzen, dadurch ergibt sich ein Klangbild frei von Störungen. Pre Box S2 Analogue ist in silber oder schwarz verfügbar und kann von jeder 5V Quelle mit Strom gespeist werden.

Version in  
 schwarz



#### Rückansicht

- ◇ 2xRCA In
- ◇ 2x3.5mm In
- ◇ 1xRCA Out
- ◇ Trigger out
- ◇ Power

