

851D

Highend D/A-Wandler und Vorverstärker

- 10 Digital-Inputs mit AES/EBU & Bluetooth
- 2fach 24bit Wandler von Analog Devices
- ATF2-Upsampling auf 24bit/384kHz
- USB-Digitalsignale bis 24bit/192kHz
- 3 schaltbare Digitalfiltermodi
- Cambridge Audio's Terrapin-Module
- XLR (sym.), RCA (unsym.) & Kopfhöreranschluss
- Streufeldarmer Ringkerntrafo
- Flexibel konfigurierbar: Trigger/IR/Control Bus
- Konfigurierbares Frontdisplay
- Azur IR-Fernbedienung im Lieferumfang
- Vollmetall-Gehäuse
- Erhältlich in schwarz oder silber

24bit D/A Wandlerchip Eingangsoptionen

2x Analog Devices AD-1955
 1x USB Audio 1.0 16-24 bit, 32-96kHz
 1x USB Audio 2.0 16-24 bit, 32-192kHz
 4x Toslink 16-24 bit, 32-96kHz
 S/PDIF 16-24 bit, 32-192kHz
 1x BNC 16-24 bit, 32-192kHz
 1x AES/EBU 16-24 bit, 32-192kHz
 1x BT100 Bluetooth: (A2DP plus aptX)

Frequenzbereich

20Hz - 20kHz ± 0.1dB

THD

< 0.0004% @ 1kHz / < 0.0007% @ 20kHz

Rauschabstand

< 113dB A

Audio-Outputs

XLR, RCA, Kopfhörer

Ausgangsspannung

2,2 Volt unsym. / +- 2,2 Volt sym.

Sonstige Anschlüsse

RS232, Control Bus, IR, Trigger

Abmessungen

430 x 115 x 385 mm BxHxT

Maximale Leistungsaufnahme

40 Watt

Gewicht

7,5 kg



Bluetooth®

Aktions-UPP 851D
999,00 €



Artikel	Bezeichnung	Finish	ME	Aktions-UPP	UPP
851D	Highend D/A-Wandler und Vorverstärker	schwarz; silber	Stk	€ 999,00	€ 1.399,00

Aktion gültig, solange der Vorrat reicht.

UPP = Unverbindlicher Verkaufspreis inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer